

Lautstärkeregler - SOUND03

Einen Lautsprecher im Bad, einen in der Küche, usw., und jeden von einem normalen Lichtschalter ein oder ausschalten - genau das können sie mit dem SOUND03 ohne Probleme. Der SOUND 03 wird einfach in den Verteilerkasten eingebaut und an den LINE OUT Ausgang eines Tuners, CD-Players, usw., über ein Cinch Kabel angeschlossen.

Am Ausgang des SOUND 03 können dann die Lautsprecher angeschlossen werden, bis zu 2x20W an 4Ohm kann der SOUND03 liefern.

Außerdem bietet der SOUND03 jetzt 3 Stereoeingänge welche über den Bus bzw. einen Taster umgeschaltet werden können, so kann zwischen CD, Tuner und MP3-Player gewählt werden.

Die Lautstärke wird über ein 0-10V Signal eingestellt , über einen Taster kann die Quelle noch umgeschaltet werden.

Im Gerät sind zwei separate Verstärker untergebracht. So kann man beispielsweise einen Raum im Stereo Betrieb, oder zwei Räume im Mono-Betrieb beschallen.

Zur Ansteuerung können alle handelsüblichen 0-10V Schnittstellengeräte, oder 0-10V Potentiometer verwendet werden.

Das Gerät kann komplett über den ACS Bus angesteuert werden, selbstverständlich bieten wir auch Schnittstellen zu Gebäudesystemen wie EIB, LON usw. fragen sie uns.

Features:

- DIN Schienenmontage 5TE
- Einfache 24VDC Versorgung
- Steuerung über 0-10V Signal, Taster bzw. Bus
- Robustes Gehäuse aus Alu zur Wärmeabfuhr
- Als 1xStereo- oder 2x Monogerät verwendbar
- Bis zu 5 Geräte an einem Line Out Ausgang ohne Zusatzverstärker anschließbar
- 3 Stereoeingänge umschaltbar (Erweiterbar auf 12)
- Höhen, Tiefen, Quellenwahl, Lautstärke über Busanschluss Steuerbar

Bestellnummer: SOUND03

Preis: siehe aktuelle Preisliste

sontec

Blumenastr. 4
A-6890 Lustenau

Tel: +43(5577)84279-0

Fax: +43(5577)84279-15

www.sontec.at
info@sontec.at